

הגדרות מקשי בחירה

בחירת פריט בתפריט או שיחה	בחר
ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי להחיל את השינויים	ביטול
התחלת שיחה חדשה	החל שיחה
המשך שיחה בהחזקה	המשך
ניתוק משתתף משיחת ועידה	הסר
העברת שיחה	העברה
העברת שיחה או ניתובה מחדש לשירות הודעות קוליות	הפנה מיד
שלב שיחות קיימות לשיחת ועידה	הצטרף
הצטרפות לשיחה בקו משותף והקמת שיחת ועידה	הצטרף מ.
חזרה לנושא העזרה הקודם	הקודם
הצטרפות לשיחה בקו משותף	התפרץ
בחירת מצב של תצוגת וידאו	וידאו (SCCP בלבד)
הקמת שיחת ועידה	ועידה
חיוג באמצעות מספר לחיוג מהיר	ח. מקוצר
חיוג חוזר של המספר האחרון	ח. חוזר
מענה לשיחה שמצלצלת בטלפון אחר בקבוצה שלך	חטיפה
מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה משויכת	חטיפה אח.
חיוג מספר טלפון	חיוג
חיפוש רישום במדריך טלפונים	חיפוש
שמירת שיחה באמצעות 'שיחה חונה'	חנה
הפעלה או השבתה של התכונה 'לא להפריע'	לא להפריע
איפוס ההגדרות לברירות המחדל	מחיקה
מוחקת תווים משמאל לסמן בעת שימוש במקש ע' חיוג	מחק
הצגת המשתתפים בשיחת ועידה	מתועדים



מדריך עזר מהיר



טלפון Cisco Unified IP – מדריך עבור Cisco Unified Communications (SIP ו-SCCP) Manager 8.0

עבור Cisco Unified IP Phone דגמים 7962G, 7941G-GE ו-7941G, 7961G-GE, 7961G, 7942G

הגדרות מקשי בחירה
סמלים במסך הטלפון
סמלי לחצנים
פעולות שכיחות

פעולות שכיחות

לחץ על	הצגת העזרה המקוונת בטלפון
הרם את השפופרת לפני או אחרי חיוג מספר.	ביצוע שיחה
לחץ על חיוג חוזר . לחלופין, לחץ על לחצן הניווט כאשר הטלפון השפופרת לעריסה, כדי להציג את היומן 'שיחות שבוצעו'.	חיוג חוזר של מספר
הרם את השפופרת.	מעבר לשפופרת במהלך שיחה
לחץ על או על , והנח את השפופרת.	מעבר לרמקול או אוזנייה במהלך שיחה.
לחץ על	השתקת הטלפון
לחץ על כדי לבחור ביומן שיחות. כדי לחייג, סמן רשומה והרם את השפופרת.	שימוש ביומני שיחות
לחץ על ע' חיוג , << או >>.	עריכת מספר
לחץ על החזק או על המשך .	החזקה/המשך שיחה
לחץ על העבר , הוץ את המספר ולחץ שוב על העבר .	העברת שיחה למספר חדש
לחץ על לחצן האינטרקום, הוץ מספר במידת הצורך ודבר לאחר הישמע הצליל.	ביצוע שיחת פנים
לחץ על עוד < ועידה , חייג למשתתף, ולאחר מכן לחץ שוב על ועידה .	הפעלת שיחת ועידה רגילה (אד-הוק)

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)
© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



מצב וידאו מופעל (SCCP בלבד)	
תכונה משויכת ללחצן	
ניידות משויכת ללחצן	
החזקה משויכת ללחצן	
ועידה משויכת ללחצן	
העברה משויכת ללחצן	
כתובת URL של שירות טלפונים משויכת ללחצן	
רישום כתובת URL מוכן לעריכה (SIP בלבד)	
אפשרות שנבחרה	
תכונה מופעלת	

סמלי הלחצנים

הודעות	
שירותים	
עזרה	
ספרי טלפון	
הגדרות	
אמצעי אחסון	
רמקול	
השתקה	
אוזניות	

סמלים במסך הטלפון

'העברת שיחות' מופעלת	
החזקת שיחה; החזקת שיחה מרחוק	
שיחה מחוברת	
שיחה נכנסת	
לא בעריסה	
בעריסה	
קו משותף בשימוש	
הודעה ממתינה	
שיחה מאומתת	
שיחה מוצפנת	
קו בפיקוח BLF נמצא בשימוש	
קו בפיקוח BLF אינו פעיל	
קו בפיקוח BLF מצלצל (BLF Pickup)	
רשימת חיגוג מהיר, יומן שיחות או רשומה בספר טלפונים (מצב הקו אינו ידוע)	
הקו במצב 'לא להפריע' (התכונה BLF)	
קו אינטרקום לא פעיל	
שיחת אינטרקום חד-כיוונית	
שיחת אינטרקום דו-כיוונית	
השפופרת בשימוש	
האוזניות בשימוש	
הדיבורית בשימוש	

קבלת הודעה על שלוחה תפוסה שהתפתה	נסה שוב
מחיקת רשומות או הגדרות	נקה
סגירת החלון הנוכחי	סגור
ניתוק השיחה הנוכחית או שיחת הפנים הנוכחית	סים שיחה
עריכת מספר ביומן שיחות	ע' חיגוג
רענון התוכן	עדכון
הצגת מקשי בחירה נוספים	עוד
מענה לשיחה	ענה
הגדרה או ביטול של העברת שיחות	עקובאחרי
פתיחת רישומי הפרטים עבור שיחה מרובת משתתפים ביומן 'שיחות שלא נענו' וביומן 'שיחות שהתקבלו'	פרטים
חזרה למסך הקודם	צא
מענה לשיחה שמצלצלת בקבוצה אחרת או בקו אחר	קב. חטיפה
הצגת נושאי עזרה קשורים	קישורים
הצגת התפריט הראשי של מערכת העזרה	ראשי
שמירת ההגדרות שנבחרו	שמירה
אירוח שיחת ועידה Meet-Me	MeetMe
שליחת בעיות בביצוע שיחות למנהל המערכת	QRT
ניתוק המשתתף שחובר אחרון לשיחת ועידה	CtsLmR
מחיקת תווים שהוזנו	>>
תנועה בין תווים שהוזנו	<<