

Algemene telefoontaken

Een gesprek tot stand brengen	Haal de hoorn van de haak voor- of nadat u een nummer kiest.
Een nummer opnieuw kiezen	Druk op Herhaal .
Spreken via de telefoonhoorn en luisteren via de luidspreker	(Alleen modus Groeps gesprek.) Druk op GGesprek .
Alleen luisteren via de luidspreker	(Alleen modus Monitor) Druk op Monitor .
Logboeken met gesprekken gebruiken	Druk op  en selecteer Telefoonlijsten > Gemiste gesprekken, Gevoerde gesprekken, of Ontvangen gesprekken . Selecteer een nummer en druk op Kiezen .
Een nummer bewerken	Druk op KiezBew , << of >>.
Een gesprek in de wachtstand zetten en hervatten	Markeer het gesprek dat u in de wacht wilt zetten of wilt hervatten en druk op  .
Een gesprek doorschakelen naar een nieuw nummer	Druk op Doorvb , geef het gewenste nummer op en druk vervolgens nogmaals op Doorvb .
Een (ad hoc) standaard-conferentiegesprek starten	Druk op meer > Confrn , kies het nummer van de gewenste deelnemer en druk nogmaals op Confrn .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)



REFERENTIEKAART



Cisco Unified IP Phone 7906G en 7911G Telefoonhandleiding voor Cisco Unified Communications Manager 8.0

Algemene telefoontaken

Overzicht van functietoetsen

Pictogrammen op het telefoonscherm

Toetspictogrammen

Overzicht van functietoetsen

Afsluiten	Terugkeren naar het vorige scherm
Annul	Een actie annuleren of een scherm afsluiten zonder wijzigingen toe te passen
AOPn	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt in een bijbehorende groep
Beantwoorden	Een gesprek beantwoorden
Bijwrk	Inhoud vernieuwen
cnbrkn	Inbreken in een gesprek op een gedeelde lijn en een conferentiegesprek tot stand brengen
Conflst	Een lijst weergeven van de deelnemers aan een conferentiegesprek
Confrn	Een conferentiegesprek opzetten
dOml	Een gesprek doorsturen of omleiden naar een voicemailstelsysteem
Doorverbinden	Een gesprek doorverbinden
Dschak	Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren
Einde	De verbinding met het huidige gesprek verbreken
GGesprek	Spreken via de telefoonhoorn en luisteren via de luidspreker (Groeps gesprek)
GGUit	Het groeps gesprek uitschakelen
GOPn	Een gesprek aannemen dat binnenkomt in een andere groep of op een andere lijn
Herhaal	Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen
Inbrkn	Inbreken in een bestaand gesprek op een gedeelde lijn
KiezBew	Een nummer in een gesprekslogboek bewerken
Kiezen	Een telefoonnummer kiezen
KortKies	Een nummer kiezen met een snelkiescode

meer	Aanvullende sneltoetsen weergeven
MeetMe	Een Meet-Me-conferentiegesprek starten
Monitor	Via de luidspreker naar een gesprek luisteren
MonUit	De functie Monitor uitschakelen
Msgs	Voicemailstelsysteem openen
Nieuw	Een nieuw gesprek tot stand brengen
NST	Niet storen (NST) in-/uitschakelen
Opnemen	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt op een andere telefoon binnen uw groep
Park	Een gesprek opslaan met Gesprek parkeren
QRT	Problemen met gesprekken doorsturen naar de systeembeheerder
Sluiten	Het huidige venster sluiten
TrgBlln	Een terugbelopdracht ontvangen wanneer een bezet toestel weer beschikbaar is
Verwij	Tekens rechts van de cursor verwijderen wanneer u KiesBew gebruikt
Verwij	Een deelnemer uit een conferentiegesprek verwijderen
VidMode (alleen SCCP)	Een videoweergavemodus selecteren
Vrwdr	De deelnemer verwijderen die het laatst is toegevoegd aan een conferentiegesprek
Wissen	Records of instellingen verwijderen
Wissen	Standaardinstellingen terugzetten
Zoeken	Een vermelding in een telefoonlijst zoeken
>>	De cursor door ingevoerde tekens verplaatsen
<<	Ingevoerde tekens verwijderen

Pictogrammen op het telefoonscherm

Lijn- en gesprekstatus

	Doorschakelen gesprekken ingeschakeld
	Gesprek in de wacht; extern gesprek in de wacht
	Verbonden gesprek
	Van de haak
	Op de haak
	Binnenkomend gesprek
	Gedeelde lijn in gebruik
	Geverifieerd gesprek
	Gecodeerd gesprek

Overige functies

	Snelkiesnummer geconfigureerd
	Er zijn nieuwe berichten
	Optie geselecteerd
	Functie ingeschakeld
	URL-item in logboek met gesprekken is gereed voor bewerken (alleen SIP)

Audio- of videomodus

	Hoorn in gebruik
	Luidspreker in gebruik (monitor ingeschakeld)
	Video ingeschakeld (Cisco Unified IP Phone 7911G alleen met SCCP)

Toetspictogrammen

	Volume
	Navigatie
	Wacht
	Toepassingsmenu