



## Απλές εργασίες με το τηλέφωνο

Κράτηση/συνέχιση μιας κλήσης	Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο <b>Κράτηση</b> ή <b>Συνέχιση</b> .
Μεταβίβαση κλήσης σε νέο αριθμό	Πατήστε <b>Επιλογές</b> > <b>Μεταβιβ.</b> , πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε και πατήστε ξανά <b>Επιλογές</b> > <b>Μεταβιβ.</b>
Επανάκληση ενός αριθμού	Πατήστε δύο φορές  ή <b>Επιλογές</b> > <b>Επανάκληση</b> .
Έναρξη μιας τυπικής κλήσης συνδιάσκεψης	Πατήστε <b>Επιλογές</b> > <b>Συνδιάσ.</b> . Καλέστε έναν αριθμό και πατήστε <b>Επιλογές</b> > <b>Συνδιάσ</b> ξανά. Επαναλάβετε για κάθε συμμετέχοντα.
Προώθηση του εσωτερικού σας τηλεφώνου	Πατήστε <b>Επιλογές</b> > <b>ΠρΌλων</b> . Εισαγάγετε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε όλες τις κλήσεις σας. Για ακύρωση, πατήστε <b>Επιλογές</b> > <b>ΠρΌλων</b> .
Χρήση των αρχείων καταγραφής κλήσεων	Επιλέξτε <b>Κατάλογος</b> > <b>Αναπάντητες κλήσεις</b> , <b>Εισερχόμενες κλήσεις</b> ή <b>Εξερχόμενες κλήσεις</b> . Για να καλέσετε έναν αριθμό, μεταβείτε σε μια καταχώρηση και πατήστε <b>Επιλογή</b> ή  .
Μεταφορά μιας κλήσης κοινόχρηστης γραμμής μεταξύ του τηλεφώνου του γραφείου σας και του ασύρματου τηλεφώνου σας	Από το τηλέφωνο με την ενεργή κλήση, πατήστε <b>Κράτηση</b> . Από το άλλο τηλέφωνο, επιλέξτε την κλήση σε κοινόχρηστη γραμμή και πατήστε <b>Συνέχ.</b> για να πάρετε την κλήση.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17613-01



### ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



## Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G για το Cisco Unified Communications Manager 7.0

### Χρήση του τηλεφώνου

### Πλήκτρα συντόμευσης και κουμπιά





### Ορισμοί προγραμματιζόμενων πλήκτρων

### Καταχώρηση κειμένου







### Εικονίδια οθόνης τηλεφώνου

### Απλές εργασίες με το τηλέφωνο

## Χρήση του τηλεφώνου

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του τηλεφώνου	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  μέχρι να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.
Πρόσβαση σε δυνατότητες του τηλεφώνου	Πατήστε <b>Επιλογές</b> για να εμφανιστεί η λίστα των δυνατοτήτων: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε τον αριθμό για τη δυνατότητα ή</li> <li>• Εκτελέστε κύλιση μέχρι τη δυνατότητα και πατήστε .</li> </ul>
Πρόσβαση στις επιλογές του Βασικού μενού	Πατήστε ένα βέλος περιήγησης για: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Μενού καταλόγου (<b>Κατάλογος</b>)</li> <li>• Προβολή γραμμής (<b>Τηλέφωνο</b>)</li> <li>• Μενού ρυθμίσεων (<b>Εργαλεία</b>)</li> <li>• Μενού υπηρεσιών (<b>World</b>)</li> </ul> Πατήστε τον αριθμό για την επιλογή μενού.
Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο	Πατήστε <b>Τηλ. Κατάλογος</b> ή <b>Τηλεφωνικός</b> > <b>Κατάλογος</b> .
Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	Επιλέξτε <b>Ρυθμίσεις</b> > <b>Ρυθμίσεις τηλεφώνου</b> > <b>Ρυθμίσεις οθόνης</b> και επιλέξτε <b>Φωτεινότητα οθόνης</b> . Πατήστε  ή  και στη συνέχεια <b>Αποθήκευση</b> .

## Πλήκτρα συντόμευσης και κουμπιά

Εναλλαγή ειδοποίησης κλήσης σε δόνηση ή κουδούνισμα.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  .
Πρόσβαση σε φωνητικά μηνύματα	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  .
Ρύθμιση ειδοποίησης κλήσης, ακουστικού ή έντασης μεγαφώνου	Πατήστε το  επάνω ή κάτω.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σίγασης	Πατήστε  .
Εναλλαγή μεταξύ μεγαφώνου και ακουστικού	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  .
Κλειδίωμα πληκτρολογίου	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  .
Ξεκλειδίωμα πληκτρολογίου	Πατήστε <b>Ξεκλειδίωμα</b> και μετά <b>OK</b> .

## Ορισμοί προγραμματιζόμενων πλήκτρων

<b>DND</b>	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της δυνατότητας "Μην ενοχλείτε" (DND)
<b>HLog</b>	Σύνδεση ή αποσύνδεση από την ομάδα αναζήτησης
<b>QRT</b>	Υποβολή προβλημάτων σχετικά με τις κλήσεις στο διαχειριστή του συστήματος
<b>Αμ.Εκτρ.</b>	Προώθηση μιας κλήσης στο σύστημα φωνητικών μηνυμάτων
<b>Αμ.Μεταβ Διαθεσιμ.</b>	Μεταβίβαση δύο κλήσεων, τη μία στην άλλη Λήψη ειδοποίησης όταν ένα κατελιμμένο εσωτερικό καταστεί διαθέσιμο
<b>Επεξ.Αρ.</b>	Επεξεργασία αριθμού σε αρχείο καταγραφής κλήσεων
<b>Κακ.Κλ.</b>	Αναφορά ύποπτων κλήσεων
<b>Κατάργηση</b>	Κατάργηση ενός συμμετέχοντα από τη συνδιάσκεψη
<b>Λήψη</b>	Απάντηση σε μια κλήση που κουδουνίζει σε κάποιο τηλέφωνο της ομάδας σας
<b>ΛήψηΟμ</b>	Απάντηση σε μια κλήση που κουδουνίζει σε άλλη ομάδα ή άλλη γραμμή
<b>ΛίστΣυν.</b>	Προβολή των συμμετεχόντων σε μια συνδιάσκεψη
<b>Μεταβίβ</b>	Μεταβίβαση μιας κλήσης
<b>Μήνυμα</b>	Πρόσβαση στον τηλεφωνητή
<b>Παρέμβ.</b>	Προσθήκη του εαυτού σας σε μια κλήση σε κοινόχρηστη γραμμή
<b>ΠρΟλων</b>	Ρύθμιση/ακύρωση της δυνατότητας προώθησης κλήσεων
<b>Στάθμευ</b>	Αποθήκευση μιας κλήσης με χρήση της δυνατότητας στάθμευσης κλήσεων
<b>Συμμετ.</b>	Επιλογή με την οποία γίνεται συμμετοχή σε πολλές κλήσεις (που βρίσκονται ήδη στην ίδια γραμμή) για τη δημιουργία συνδιάσκεψης
<b>Συνάντ.</b>	Πραγματοποίηση μιας κλήσης συνδιάσκεψης Meet-Me
<b>Συνδιάσ</b>	Δημιουργία μιας κλήσης συνδιάσκεψης
<b>ΣυντομΚλ</b>	Επιλογή αριθμού με χρήση ενός αριθμού από το ευρετήριο μηνμών
<b>Τερ.Τελ</b>	Κατάργηση του συνομιλητή που προστέθηκε τελευταίος σε μια κλήση συνδιάσκεψης
<b>Τηλ Κατ</b>	Ανοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου


## Καταχώρηση κειμένου


**Χαρακτήρας**—Πατήστε το πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές.

**Διάστημα**—Πατήστε το .


**Αριθμός**—Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο.

**Σύμβολο**—Πατήστε αυτά τα πλήκτρα:

 για καταχώρηση \* + - / = \ : ;









 για καταχώρηση διαστήματος , . ‘ “ | \_ ~ ’

 για καταχώρηση # ? ( ) [ ] { }




 για καταχώρηση ! @ < > \$ % ^ &

## Εικονίδια θόνης τηλεφώνου


















### Καταστάσεις γραμμών και κλήσεων

	Σηκωμένο ακουστικό
	Συνδεδεμένη κλήση
	Κλήση σε κράτηση
	Η δυνατότητα προώθησης κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
	Κοινόχρηστη γραμμή σε χρήση
	Κουδούνισμα εισερχόμενης κλήσης ή γραμμής BLF (Λήψη γραμμής BLF)
	Η γραμμή BLF είναι σε χρήση
	Η γραμμή BLF είναι σε αδράνεια
	Η γραμμή BLF είναι σε κατάσταση "Μην ενοχλείτε"
	Μνήμη, αρχείο καταγραφής κλήσεων ή καταχώρηση καταλόγου (άγνωστη κατάσταση γραμμής BLF)
	Γραμμή ενδοσυνεννόησης σε κατάσταση αδράνειας
	Γραμμή ενδοσυνεννόησης σε κλήση ήχου μονής κατεύθυνσης
	Γραμμή ενδοσυνεννόησης σε αμφίδρομη κλήση ήχου

### Δυνατότητες γραμμής

	Τηλεφωνική γραμμή
	URL υπηρεσίας
	Φωνητικό μήνυμα

### Άλλες δυνατότητες

	Ενεργοποίηση σίγασης
	Σετ ακουστικών-μικροφώνου ενεργό
	Λειτουργία μεγαφώνου ενεργή
	Ειδοποίησης κλήσης (αθόρυβη λειτουργία)
	Δόνηση και κουδούνισμα
	Μόνο δόνηση
	Εφαρμογή ενεργή
	Κατάσταση ραδιοφωνικού σήματος
	Δεν υπάρχει ραδιοφωνικό σήμα
	Κατάσταση φόρτισης μπαταριών
	Συνδεδεμένο σε επιτραπέζιο φορτιστή
	Συνδεδεμένο σε επιτραπέζιο φορτιστή με απενεργοποιημένη ειδοποίηση κλήσης (αθόρυβη λειτουργία)
	Κλειδωμένο πληκτρολόγιο
	Τηλέφωνο εργασίας για επαφή
	Τηλέφωνο οικίας για επαφή
	Κινητό τηλέφωνο για επαφή
	Άλλο τηλέφωνο για επαφή