







Tasques telefòniques habituals

Visualitzar l'ajuda en línia al telèfon	Premeu  .
Fer una trucada	Despengeu abans o després de marcar un número.
Tornar a marcar un número	Premeu Retruc. O premeu el botó Navegació mentre el telèfon està penjat per veure el vostre registre de trucades realitzades.
Canviar a l'auricular durant una trucada	Despengeu l'auricular.
Canviar a l'altaveu o als auriculars durant una trucada	Premeu  o  i pengeu l'auricular.
Posar en silenci el telèfon	Premeu  .
Utilitzar els registres de trucades	Premeu  per escollir un registre de trucades. Per marcar, ressaltu un llistat i despengeu.
Editar un número	Premeu EditNúm. << o >>.
Posar una trucada en espera/recuperar una trucada	Premeu Espera o Cont.
Transferir una trucada a un número nou	Premeu Transferència , introduïu el número i torneu a prémer Transferència .
Fer una trucada d'intercomunicació	Premeu el botó d'intercomunicació, marqueu un número en cas necessari i parleu després de sentir el to.
Iniciar una trucada de conferència estàndard (o "ad hoc")	Premeu més > Confr. i marqueu el participant, després torneu a prémer Conf.

 Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)
© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-22078-01



REFERÈNCIA RÀPIDA



Telèfon IP de Cisco Unified per a Cisco Unified Communications Manager 8.0 (SCCP i SIP)

Telèfons IP 7975G, 7971G-GE, 7970G, 7965G i 7945G de Cisco Unified

"Definicions de les tecles programades"

"Icones de la pantalla del telèfon"

"Icones dels botons"

"Tasques telefòniques habituals"

Definicions de les tecles programades

Actual.	Actualitzar el contingut.
Aparcar	Guardar una trucada mitjançant Aparcar trucada.
Canc.	Cancel·lar una acció o sortir d'una pantalla sense aplicar els canvis.
CaptAs	Contestar una trucada que sona en un grup associat.
CaptGr	Contestar una trucada que està sonant a un altre grup o a una altra línia.
Captur	Contestar una trucada que sona en un altre telèfon del vostre grup.
Cercar	Cercar un llistat de directori.
Confr.	Crear una trucada de conferència.
Connect.	Combinar trucades existents per crear una conferència.
Cont.	Reprendre una trucada en espera.
Contestar	Contestar una trucada.
Desviar	Desviar o redirigir una trucada a un sistema de missatgeria de veu.
Detalls (només SCCP)	Obrir el registre Detalls per a una trucada entre diverses persones als registres de trucades perdudes i trucades rebudes.
DsvInc	Configurar/anul·lar el desviament de trucades.
EditNúm	Editar un número d'un registre de trucades.
Eliminar	Esborrar caràcters a la dreta del cursor quan s'utilitza EditNúm.
EliUltTr	Treure l'últim usuari afegit a una trucada de conferència.
Enllaços	Veure els temes d'ajuda relacionats.
Enrere	Tornar al tema d'ajuda anterior.
Esborr.	Esborrar registres o configuracions.
Esborrar	Restablir els paràmetres a la configuració predeterminada.

FiTruc.	Desconnectar la trucada actual o la trucada d'intercomunicació actual.
Guardar	Desar la configuració escollida.
IntruCf	Connectar-vos a una trucada d'una línia compartida i establir una trucada de conferència.
Intrus.	Connectar-vos a una trucada d'una línia compartida.
LlistCnf	Veure els participants d'una conferència.
MarcAbr	Marcar mitjançant un número d'índex de marcatge ràpid.
Marcar	Marcar un número de telèfon.
Meet-Me	Organitzar una trucada de conferència Meet-Me.
Més	Mostrar més tecles programades.
ModeVid (només SCCP)	Seleccionar un mode de visualització de vídeo.
NoMlsta	Activar/desactivar No molestar (NoMlsta).
NovaTruc	Fer una trucada nova.
Principal	Mostrar el menú principal de l'ajuda.
QRT	Enviar problemes de les trucades a l'administrador del sistema.
RetrTruc.	Rebre un avis quan una extensió ocupada estigui disponible.
Retruc.	Tornar a marcar l'últim número que s'ha marcat.
Selecc.	Seleccionar un element d'un menú o una trucada.
Sortir	Tornar a la pantalla prèvia.
Tancar	Tancar la finestra actual.
Transferència	Transferir una trucada.
Treure	Treure un participant d'una conferència.
<<	Esborrar caràcters introduïts.
>>	Desplaçar-vos pels caràcters introduïts.

Icones de la pantalla del telèfon

	Desviament de trucades activat
	Trucada en espera; trucada remota en espera
	Trucada connectada
	Trucada entrant
	Despenjat
	Penjat
	Línia compartida en ús
	Missatge en espera
	Trucada autenticada
	Trucada xifrada
	La línia BLF supervisada està en ús
	La línia BLF supervisada està inactiva
	La línia BLF controlada està sonant (Captur de BLF)
	Marcatge ràpid, registre de trucades o llistat de directori (estat de línia desconegut)
	Línia en No molestar (funció BLF)
	Línia d'intercomunicació inactiva
	Trucada d'intercomunicació unidireccional
	Trucada d'intercomunicació bidireccional
	Auricular en ús

	Auriculars en ús
	Altaveu en ús
	Vídeo activat (només SCCP)
	Funció assignada a botó
	Mobilitat assignada a botó
	Espera assignada a botó
	Conferència assignada a botó
	Transferència assignada a botó
	URL de servei de telèfon assignada a botó
	L'entrada d'URL està llesta per a l'edició (només SIP)
	Opció seleccionada
	Funció activada

Icones dels botons

	Missatges
	Serveis
	Ajuda
	Directoris
	Configuració
	Volum
	Altaveu
	Silenci
	Auriculars